OBS! Denne guiden passer for Windows 10

IP-konfigurasjon av Windows/Xilica

Sjekk ip-addressen til Xilica I Xilica Designer – Network View:



Dette betyr at Xilica og din PC ikke er koblet til samme "IP-range"

Dette er IP-addressen til Xilica

"IP Issue" can bli fikset ved å endre IP-innstillingene til din PC. På Windows 10 kan dette gjøres nede fra menylinjen:



Høyreklikk og velg "Open Network & Internet settings"



Trykk deretter på "Change adapter options"



Høyreklikk på nettverkskortet du benytter (Ethernet ved kabling, Wifi ved trådløst), deretter trykk Properties:



Trykk så på "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), deretter "Properties":

Ethernet Properties	X							
Networking Sharing								
Connect using:								
Realtek PCIe GbE Family Controller								
Configure								
This connection uses the following items:								
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.								
OK Cancel								

Deretter trykker du på "Use the following IP address:"

Internet P	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties						
General	Alternate Configuration						
You car this cap for the	get IP settings assigned auto ability. Otherwise, you need t appropriate IP settings.	matica o ask y	lly if y our n	our ne etworl	twork su k adminis	pports trator	
() O	otain an IP address automatica	lly					
	e the following IP address:						
IP ac	ldress:						
Subn	et mask:		$\mathbf{r}^{(i)}$]	
Defa	ult gateway:						
() Ob	otain DNS server address auto	matical	ly				
	e the following DNS server add	dresse:	s:				
Prefe	erred DNS server:]	
Alter	nate DNS server:			÷.,]	
V	alidate settings upon exit				Advan	iced	
				OK		Cancel	

Feltene skal så fylles ut med informasjon som passer med IP-addressen til Xilica.



Trykk deretter på OK

Sjekk så om feilmeldingen i Xilica har blitt borte (Dette kan kreve en omstart av Xilica Designer



Deretter kan dere for eksempel trykke på Xilica-enheten (slik at den får en oransje ramme), og velge "Create New Project from Selected Device" for å starte programmeringen:

